

RC-100

Conventional Resettable Manual Call Point

شستی اعلان حریق قابل ریست متعارف

شرح محصول



شستی اعلان حریق کانونشنال قابل ریست RC-100 از جمله المان‌های غیراتوماتیک سیستم‌های اعلان حریق می‌باشد. در صورتی که یکی از افراد حاضر در محل، از وقوع یک حادثه از جمله آتش سوزی و ... با خبر شود می‌تواند با فشردن شستی موجود در محل این حادثه را هرچه سریع‌تر به مرکز کنترل اعلام کند. ریست این شستی به وسیله‌ی کلید مخصوص به خود که همراه محصول می‌باشد به راحتی انجام می‌گیرد و نیازی به تعویض قطعات بعد از هر بار فعال شدن نیست، لذا سهولت نصب و استفاده از آن بالاست. همچنین این شستی دارای LED نشانگر بوده که وضعیت عملکرد آن را نشان می‌دهد.

ویژگی‌های محصول

- طراحی بر اساس استاندارد ISIRI 6174
- سازگار با پنل‌های کانونشنال سنس
- تکنولوژی ساخت SMT
- عملکرد پایدار و مناسب
- مصرف توان کم
- قاب پلاستیکی مقاوم در برابر ضربه
- دارای نشانگر LED عملکرد با رنگ قرمز و با زاویه دید مناسب
- سهولت ریست با کلید مخصوص ریست

مشخصات فنی

ولتاژ تغذیه	۲۷ ولت
جریان مصرفی در حالت نرمال	۰
جریان آلارم	۲۵ میلی آمپر
دمای کارکرد	۱۰- تا ۷۰ درجه سلسیوس
میزان رطوبت محیط	۹۵% بدون میعان
نوع	Type A (For indoor use)
ابعاد	۹۵×۹۵×۵۰ میلی متر
وزن	۱۳۰ گرم

کاربردها

این شستی با توجه به طراحی آن مطابق استاندارد نوع A، مناسب برای نصب در خروجی طبقات و راهروهای محیط‌های داخلی از جمله مسکونی، صنعتی و ... می‌باشد.

ساختار محصول

شستی RC-100 به گونه ای طراحی شده است که به سادگی می‌توان با کلید مربوطه ریست کرده و به حالت عملکرد عادی برگرداند. بدنه شستی از پلاستیک ABS ساخته شده است.

